

Not- und Hinweisleuchten

CFY 200 - 300 - 400 - 450 / 9 - 18W



Kompakte und elegante Form
 Sehr einfache Montage und Unterhalt
 Leuchtenbodenplatte aus Metall, weiss
 Abdeckung aus PMMA, opal
 Schutzart: IP40
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22
 Aufschriften gemäss EN 1838
 Erkennungsweite VKF/EN
 CFY 200 20m / 40m
 CFY 300 31m / 62m
 CFY 400 37m / 74m
 CFY 450 42m / 84m

Netzspannung : 230 V +/- 10%, 50/60Hz
 Asusführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampe : Kompaktlampe 11W, 13W, 18W
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30°C
 Abmessungen
 CFY 200 : 200 x 200 x 200mm
 CFY 300 : 320 x 320 x 320mm
 CFY 400 : 400 x 400 x 420mm
 CFY 450 : 450 x 450 x 470mm

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz 230V / Zentralbatterie

*T - Selbsttest
 *E - Autonomie 1h
 * FL 6/* - Blitz 6Ws eingebaut * = 4,8V oder 230V

Beispiel : CFY 400/18 PE+T = Not-Würfelleuchte Grösse 400mm, FL 18W, Sockel 2G11, Dauerschaltung, mit Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CFY 200/13 SE	007 301 600	13	x		NiCd	1h
CFY 200/13 SE+T	007 301 601	13	x		NiCd	1h
CFY 200/13 PE	007 301 610	13	x	x	NiCd	1h
CFY 200/13 PE+T	007 301 611	13	x	x	NiCd	1h
CFY 200/13 N230	007 700 005	13	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
CFY 300/11 SE	007 301 800	11	x		NiCd	1h
CFY 300/11 SE+T	007 301 810	11	x	x	NiCd	1h
CFY 300/11 PE	007 301 801	11	x		NiCd	1h
CFY 300/11 PE+T	007 301 811	11	x		NiCd	1h
CFY 300/11 N230	007 700 006	11	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

Type	Artikel Nr.	Watt	S	P	Batterie	Auton.
CFY 400/18 SE	927 201 800	18	x		NiCd	1h
CFY 400/18 SE+T	927 201 810	18	x		NiCd	1h
CFY 400/18 PE	002 201 601	18	x	x	NiCd	1h
CFY 400/18 PE+T	002 201 611	18	x	x	NiCd	1h
CFY 400/18 N 230	002 201 500	18	Netz 230V AC / Zentralbatterie			
CFY 450/18 SE	927 201 900	18	x		NiCd	1h
CFY 450/18 SE+T	927 201 910	18	x	x	NiCd	1h
CFY 450/18 PE	002 201 621	18	x		NiCd	1h
CFY 450/18 PE+T	002 201 631	18	x	x	NiCd	1h
CFY 450/18 N 230	002 201 632	18	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

CFY - Piktogramme

CFY/INS ***/R	007 *** R	Pikto "EM - Pfeil nach rechts"	
CFY/INS ***/L	007 *** L	Pikto "EM - Pfeil nach links"	
CFY/INS ***/U	007 *** U	Pikto "EM - Pfeil nach unten"	
*** = 200 *** = 300 *** = 400 *** = 450			

CFY - Zubehör

T-CFY	007 700 000	Pendelaufhängung 4x1 m
T-CFY/2	007 700 002	Pendelaufhängung 4x2 m
T-CFY/3	007 700 003	Pendelaufhängung 4x3 m
FL6/4,8	006 600 101	Blitz 6Ws 4,8V DC
FL6/230	006 600 105	Blitz 6Ws 230V AC

Kompaktlampe FTC-DEL 13W, Sockel G24q1
 Kompaktlampe TC-SEL 11W, Sockel 2G7
 Kompaktlampe TC-L 18W, Sockel 2G11



Änderungen vorbehalten !